

SERIE MINI

CONTROLEURS DMX

- Contrôleurs DMX 3 / 4 canaux
- Mode 3 canaux : contrôle des couleurs Rouge / Vert / Bleu par 3 canaux DMX
- Mode 4 canaux : contrôle des couleurs Rouge / Vert / Bleu / Blanc par 4 canaux DMX
- Affectation mode 3 / 4 canaux par cavalier
- Affichage de l'adresse DMX par écran digital
- Sélection de l'adresse DMX par 3 boutons
- Format mini
- Entrées / sorties sur borniers
- Compatibles avec les boosters de type MINI R / MINI 350R / MINI 700R
- Dim (LxIxh) : 160x45x18mm
- Alimentation vendue séparément



MINI DMX

- Contrôleur DMX en tension
- Entrée 12 / 24V DC
- 4x24W (2A) sous 12V DC
- 4x48W (2A) sous 24V DC
- DMX 3 ou 4 canaux sur bornier (entrée / sortie)



MINI 350DMX

- Contrôleur DMX en courant
- Entrée 12 / 36V DC
- Sortie maximum 4x350mA (maximum 12,6W)
- DMX 3 ou 4 canaux sur bornier (entrée / sortie)



MINI 700DMX

- Contrôleur DMX en courant
- Entrée 12 / 36V DC
- Sortie maximum 4x700mA (maximum 25,2W)
- DMX 3 ou 4 canaux sur bornier (entrée / sortie)

